Accessori

Caricabatterie 12V 4A per batteria di display di velocità

Il caricabatterie si collega tramite cavo batteria con connettore REMA oppure direttamente ai poli della batteria con morsetti a coccodrillo.



IN BREVE

Cod. art.	5000033
Peso	1 kg

DESCRIZIONE

È progettato per la ricarica professionale e sicura di batterie da 12 V ed è ideale per l'utilizzo con i nostri display di velocità e contatori di traffico. Per prestazioni ottimali consigliamo il modello Mascot 2140, 12V 4A.

Struttura impermeabile (IP67)

Adatto a batterie da 12 V (15–90 Ah)

Ricarica in 3 fasi con timer

Modalità di mantenimento automatica (trickle charge)

Protezione da sovraccarica, cortocircuito e inversione di polarità

Ampio intervallo di tensione di rete: 90–264 V AC

Fornitura con connettori REMA o morsetti a coccodrillo

Modello: Mascot 2140

Tensione di ingresso: 90–264 VAC

Tensione di carica (boost): 14,7 V ± 0,2

Tensione di mantenimento (float): 13,8 V ± 0,3

Corrente di carica: 4 A ± 0,3

Potenza massima in uscita: 60 W

Efficienza a pieno carico: > 81 %

Protezione: fusibile automatico in caso di collegamento errato

Intervallo di temperatura: da –10 °C a +40 °C

Grado di protezione: IP67

Dimensioni: 140 × 48 × 83 mm

Peso: ca. 1,0 kg

Certificazioni: EN 60601-1, EN 60950, EN 60335-2-29

Standard EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60601-1-2

Il caricabatterie è robusto, affidabile e studiato per l'uso professionale in ambienti impegnativi. Naturalmente è possibile utilizzare anche altri caricabatterie compatibili.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/caricabatterie-12v-4a-per-batteria-di-display-di-velocita

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu