Accessoires

12V 4A lader voor batterij van snelheidsdisplay

De lader wordt aangesloten via een batterijkabel met REMA-connector of rechtstreeks op de batterijpolen met krokodillenklemmen.



KORT OVERZICHT

Art.nr.	5000033
Gewicht	1 kg

BESCHRIJVING

Hij is ontworpen voor professioneel en veilig laden van 12V-batterijen en is uitermate geschikt voor gebruik met onze snelheidsdisplays en verkeerstellers. Wij raden de Mascot 2140, 12V 4A aan voor optimale prestaties.

Waterdichte constructie (IP67)

Geschikt voor 12V-batterijen (15–90 Ah)

3-traps laden met timer

Automatische onderhoudsmodus (druppelladen)

Beveiliging tegen overladen, kortsluiting en verkeerde polariteit

Breed netspanningsbereik: 90–264 V AC

Levering met REMA-connectoren of krokodillenklemmen

Model: Mascot 2140

Ingangsspanning: 90–264 VAC

Laadspanning (boost): 14,7 V ± 0,2

Onderhoudsspanning (float): 13,8 V ± 0,3

Laadstroom: 4 A ± 0,3

Max. uitgangsvermogen: 60 W

Rendement bij volledige belasting: > 81 %

Beveiliging: automatische zekering bij verkeerde aansluiting

Temperatuurbereik: –10 °C tot +40 °C

Beschermingsklasse: IP67

Afmetingen: 140 × 48 × 83 mm

Gewicht: ca. 1,0 kg

Certificeringen: EN 60601-1, EN 60950, EN 60335-2-29

EMC-standaarden: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60601-1-2

De lader is robuust, bedrijfszeker en geschikt voor professioneel gebruik in veeleisende omgevingen. Andere compatibele laders kunnen uiteraard ook worden gebruikt.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/12v-4a-lader-voor-batterij-van-snelheidsdisplay

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu