Waarschuwingslampen en flitslampen · Waarschuwingslampen per stuk

LED-waarschuwingslamp Ø340 mm

De LED-waarschuwingslamp is een krachtige lamp met een grote zichtbaarheid voor professionele toepassingen.



KORT OVERZICHT

Batterijtype	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Lichtsterkteklasse	UNI EN 12352 klasse L9M
Lichtkleur	Geel
Afmetingen	340x340x220 mm
Art.nr.	E059
Gewicht	2,5 kg

- Energiezuinige LED-technologie met 232 leds
- Hoge lichtintensiteit en duidelijke zichtbaarheid
- Gelijkmatige lichtverdeling voor duidelijke signalen
- Geel licht in lichtsterkteklasse L9M volgens UNI EN 12352
- Laag energieverbruik en lange levensduur

BESCHRIJVING

De robuuste constructie en de gelijkmatige lichtverdeling zorgen voor duidelijke signalen bij een laag energieverbruik en een lange levensduur. De lamp wordt buiten gebruikt bij wegwerkzaamheden, op bouwplaatsen en langs straten en wegen.

EIGENSCHAPPEN

- Robuuste constructie, duurzaam en onderhoudsarm
- Vermogensreductie
- Standaardmodus en drievoudige knipper- en kortmodus
- Schemersensor op aanvraag verkrijgbaar

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Wegwerkzaamheden · Bouwplaatsen · Straten & wegen

TECHNISCHE GEGEVENS

Lichtbron	232 LED	Zonnepaneel	50 W
Vermogensreductie	Ja	Stroomvoorziening	12/24 V
Temperatuurbereik	-15°C – +85°C	Tijdsinterval	Standaardmodus 35 h / 85 h / 210 h / 380 h - Drieflits-/kortmodus 75 h / 170 h / 430 h / 770 h
Schemersensor	Op aanvraag verkrijgbaar		

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De lamp heeft een robuuste constructie die duurzaam en onderhoudsarm is. De LED-technologie zorgt voor een laag energieverbruik en een lange levensduur, en de vermogensreductie draagt bij aan een zuinig energiegebruik.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welke lichtsterkteklasse heeft de lamp?
De lamp heeft lichtsterkteklasse L9M volgens UNI EN 12352 en geeft geel licht uit 232 leds.

? Welke batterijopties zijn er?
De lamp is verkrijgbaar met de batterijtypes 18 Ah, 40 Ah, 100 Ah en 180 Ah en heeft een stroomvoorziening van 12/24 V.

? Is de lamp verkrijgbaar met schemersensor?
Ja, een schemersensor is op aanvraag verkrijgbaar.

? Bij welke temperaturen werkt de lamp?
Het temperatuurbereik is −15 °C tot +85 °C.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/led-waarschuwingslamp-o340-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu